

OPIS INSTALACJI DO REMONTU

ZGM Grodzisk Mazowiecki

Budynek: Pańska 6 m 2

Instalacja elektryczna w lokalu zasilana jest z tablicy mieszkaniowej TM w przedpokoju lokalu (bez zabezpieczeń). Tablica TM zasilana jest ze skrzynki ZP na klatce schodowej. Licznik kWh zainstalowany jest wewnątrz lokalu na tablicy TM. W chwili obecnej licznik nr 95824074 wisi w lokalu. Instalacja w lokalu jest podłączona do sieci elektroenergetycznej PGE.

Osprzęt zainstalowany w tablicy TM jest w bardzo złym stanie technicznym.

Tablica TM jest do demontażu, a licznik o nr 95824074 trzeba wynieść na klatkę schodową w uzgodnieniu z PGE.

Terma zainstalowana w łazience jest zdekompletowana – do wymiany.

Instalację elektryczną w lokalu trzeba zdemontować, na żadnym odcinku nie nadaje się do dalszej eksploatacji zgodnie z rys. nr 1.

Instalację elektryczną trzeba wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami – pogładowa wymiana instalacji na rys. nr 2.

W nowej instalacji należy wykonać:

- W łazience - gniazdo wtykowe pojedyncze hermetyczne 16A + PE IP44 do zasilania termy, 1 gniazdo podwójne 2x16A + PE IP44 a także zainstalować oprawę oświetleniową hermetyczną IP 44 lub wyższą.

- W kuchni wykonać 2 gniazdka wtykowe 2x16A + PE a także wykonać 3 wypusty oświetleniowe i tablicę TM wyposażoną w wyłącznik różnicowo-prądowy, ochronnik przepięciowy, i zabezpieczenia typu S.

- W pokoju wykonać instalację trzyprzewodową w ilości gniazda 4 szt 2x16A + PE (z bolcem), 1 wypustu oświetleniowego.

Instalację wykonać w systemie TNCS.

Po wykonaniu sprawdzić instalację i wykonać pomiary ochronne instalacji elektrycznej.

USŁUGI ELEKTRO-BUDOWLANE
Bogusław Domeradski
96-300 Żyrardów, ul. Nowy Świat 10
NIP 838-103-44-24, regon: 750082193
tel. 0-601 39-28-11, tel./fax 0-46 855-29-05

Bogusław Domeradski
Bogusław Domeradski
technik elektryk
upr. bud. nr 31/88 Sk-ce
Kierowanie i nadzorowanie w zakresie:
- instalacje elektryczne
- powiatowa kablówka linie elektroenergetyczne
- sieci i urządzenia elektroenergetyczne